

## Особливості

- Металевий нахлещний ліхтар
- Доступно два типу температури світла
- TIP: оснащений CREE XP-G2 S3 світлодіодом з потужністю 360 люмен
- TIP CRI: оснащений Nichia NVSL219B світлодіодом, 3500K з потужністю 220 люмен
- Інтегрована "Прецизійна Цифрова Оптична Технологія"
- Вбудований Li-ion акумулятор 500mAh
- USB перезаряджаємий ліхтар
- Дві кнопки управління
- 4 рівня яскравості з прямим доступом до мінімального і турбо режимів
- Функція пам'яті режимів
- Контроль температури за допомогою технології ATR
- Вбудований індикатор (Патент No. ZL201220057767.4)
- Кільце для підвіски витримує до 30кг на розрив
- Військове анодування корпусу класу HAIII
- Ударостійкість до 1.5м

## Розміри

Розмір: 60.8мм×24.5мм×13.8мм (2.39"×0.96"×0.53")  
Вага: 23.5г (0.75oz, с акумулятором)

## Акcesуари

Кільце для ключів

## Характеристики

TIP					TIP CRI				
FL1 STANDARD	ТУРБО	ВИСОКИЙ	СЕРЕДНИЙ	МІН.	FL1 STANDARD	ТУРБО	ВИСОКИЙ	СЕРЕДНИЙ	МІН.
	360 ЛЮМЕН	150 ЛЮМЕН	35 ЛЮМЕН	1 ЛЮМЕН		220 ЛЮМЕН	90 ЛЮМЕН	20 ЛЮМЕН	1 ЛЮМЕН
	*30хв	1год30хв	6год30хв	46год		*30хв	1год30хв	6год30хв	46год
	74м (Максимальна Дальність)					53м (Максимальна Дальність)			
	1,400cd (Максимальна Інтенсивність)					710cd (Максимальна Інтенсивність)			
	1.5М (Ударостійкість)					1.5М (Ударостійкість)			
	IP54 (Вологозахист)					IP54 (Вологозахист)			

**ПРИМІТКА:** Вищевказані дані були виміряні відповідно до міжнародними стандартами тестування ліхтарів ANSI / NEMA FL1 з використанням акумулятора 500mAh в лабораторних умовах. Дані можуть незначно відрізнятися в реальних умовах експлуатації в залежності від типу елементів живлення, і факторів навколишнього середовища.

\* Час роботи в турбо режимі розраховується на основі теоретичної арифметики.

## Інструкція по експлуатації

### Включення / Виключення

Натисніть кнопку щоб увімкнути ліхтар, натисніть знову, щоб вимкнути.

### Регулювання яскравості

При включеному ліхтарі, натисніть кнопку для зміни режиму яскравості на наступного доступний рівень, яскравість буде змінюватися послідовно Мінімальний-Середній-Високий. Існує функція пам'яті для цих режимів, поновлюється останній використовуваний режим, на якому був вимкнений ліхтар.

### Прямий доступ до Турбо / Мінімального режиму

- Натисніть і утримуйте кнопку довше 1 сек, для переходу в турбо режим (360 люмен / 220 люмен).
- При вимкненому ліхтарі, натисніть і утримуйте кнопку довше 1 сек, для переходу в мінімальний режим (1 люмен).

**Примітка:** TIP / TIP CRI будуть знижувати яскравість на 1 крок після перебування в режимі турбо протягом 30 секунд, це призначено для запобігання перегріву і захисту вбудованого акумулятора.

### ATR

Обидва TIP і TIP CRI поставляються з вбудованим модулем динамічного регулювання температури, дозволяючи регулювати світловий потік і адаптуватися до навколишнього середовища, для підтримки оптимальної продуктивності.

## Блокування / Розблокування

Утримуйте обидві кнопки поки головний світлодіод не блимне один раз, потім ліхтар перейде в режим блокування. Для розблокування повторіть процедуру.


### Світлова індикація

Натисніть на кнопку поки ліхтар вимкнений, щоб активувати вбудований індикатор живлення, число спалахів вказує приблизний рівень заряду.

1. 3 блимання, рівень заряду більше 50%.
2. 2 блимання, рівень заряду менше 50%.
3. 1 блимання, рівень заряду менше 10%.

## Зарядка

1. Підключіть TIP / TIP CRI до джерела живлення з USB-кабелем, як показано на малюнку. Повна зарядка займає близько 2 годин.
2. Вбудований червоний індикатор включається, щоб вказати на процес зарядки акумулятора, і загоряється зеленим світлом при завершенні зарядки.



## Заходи обережності

1. Не направляйте в очі.
2. Поставте ліхтар на зарядку, якщо рівень заряду акумулятора нижче ніж 10%.
3. Ця упаковка містить дрібні деталі збірки, тримайте подалі від дітей, щоб уникнути душення.
4. Не розбирати, не модифікувати цей продукт, це анулює гарантію.

## Гарантійне обслуговування

Вся продукція NITECORE® має гарантію якості. Отримана набута або пошкоджена / дефектна продукція підлягає обміну через місцевого дистриб'ютора/дилера протягом 14 днів зі дня покупки. Після закінчення 14 днів зі дня покупки усі дефектні/несправні вироби NITECORE® будуть відремонтовані безкоштовно протягом 60 місяців зі дня покупки. Після закінчення 60 місяців поширюється обмежена гарантія, покриває витрати на оплату праці і обслуговування, але НЕ вартість акcesуарів і запасних частин.

Гарантія повністю анулюється в кожному з наступних випадків:

1. Виріб(оби) розбиті, перетворені і/або замінені сторонніми особами.
2. Виріб(оби) пошкоджені з-за їх неправильного використання.
3. Виріб(оби) пошкоджені в наслідок протікання елементів живлення.

Для отримання новітньої інформації про продукцію і послуги NITECORE®, будь ласка, надішліть електронного листа на адресу [info@nitecore-ua.com](mailto:info@nitecore-ua.com)

В випадку будь-яких змін в даному товарі (технічні характеристики, гарантійні умови та ін.) інформаційна перевага знаходиться на сайті [www.nitecore-ua.com](http://www.nitecore-ua.com)

**SYSMAX ind.**  
NITECORE UKRAINE

Офіційний сайт: [www.nitecore-ua.com](http://www.nitecore-ua.com)  
Вконтакті: [www.vk.com/nitecore\\_ukraine](http://www.vk.com/nitecore_ukraine)  
Facebook: [www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial](http://www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial)

