

Особливості

- Перезаряджаємий напобний ліхтар з великим кутом засвіту
- Кут освітлення в 170° повністю охоплює усе поле зору
- Вбудований акумулятор на 900mAh з можливістю перезарядки
- Наявність двох видів світлодіодів (червоний і білий)
- Максимальний світловий потік 160 люмен і часом роботи до 150 годин
- 60° - кут регулювання кріплення
- Управління двома кнопками з можливістю їх блокування
- Корпус виготовлений з міцного полікарбонатного матеріалу
- Ударостійкість 1.5 метра
- Захист по класу IP66

Розміри:

Розмір: 60,5мм x 35мм x 29,2мм
Вага: 64,9г (з акумулятором)

Акcesуари

USB кабель

Характеристики

| FL-1 стандарт | ВИСОКИЙ | СЕРЕДНІЙ | НИЗЬКИЙ | МІН. |
|---------------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|
| | 160 люмен | 35 люмен | 1 люмен | 13 люмен |
| | 7 год | 8 год 45 хв | 150 год | 5 год 15 хв |
| | 35М (Максимальна Дальність) | | | |
| | 310cd (Інтенсивність) | | | |
| | 1.5М (Ударостійкість) | | | |
| | IP66 (Вологозахист і пилезахист) | | | |

Примечание:
Заявлені дані були виміряні з міжнародними стандартами тестування ліхтарів ANSI / NEMA FL1, з використанням інтегрованого і повністю зарядженого 3.7V 900mAh літій-іонного акумулятора в лабораторних умовах. Результати для кінцевих користувачів можуть відрізнятися з-за індивідуальних особливостей використання і умов навколишнього середовища

Інструкція з використання

Подвійна кнопка

Кнопка включення управляє білим світлом, а R кнопка управляє червоним світлом.

Режим білого світла

Коли ліхтар вимкнений натисніть кнопку живлення для включення білого світла.

1. Протягом 3 секунд від включення білого світла, натиснувши на кнопку живлення можна, змінити рівень яркості Мінімальний-Середній-Високий-Очікування.
2. Для вимкнення ліхтаря натисніть кнопку живлення через 3 секунди після встановленого рівня яркості.

Примітка: NU10 знизить рівень яркості після 45хв. використання високого режиму. Дана процедура потрібна для запобігання перегріву.

Спеціальні режими (SOS / Маяк)

Коли ліхтар вимкнений, утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб перейти в режим SOS, натисніть кнопку живлення ще раз протягом 3 секунд для зміни режимів SOS-Маяк-Очікування (натискання на кнопку живлення по закінченню 3 секунд, вимикає ліхтар).

Режим червоного світла

Коли ліхтар вимкнений, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути червоне світло (13 люменів), натисніть кнопку R повторно протягом 3 секунд, щоб змінити режим: Червоне світло - Миготливий червоний - Очікування (натискання на кнопку R по закінченню 3 секунд, вимикає ліхтар)

Блокування / Розблокування

Щоб перейти в режим блокування утримуйте кнопку живлення і кнопку R до тих пір, поки вбудований індикатор живлення не почне блимати, щоб розблокувати, утримуйте обидва перемикача, поки індикатор живлення знову не почне блимати.

Світлова індикація


Вбудований індикатор живлення призначений для визначення залишка рівня заряду акумулятора. Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте вимикач живлення протягом 1 секунди, індикатор живлення буде блимати, показуючи рівень заряду акумулятора:

- 3 блимання - рівень заряду вище 50%
- 2 блимання - рівень заряду нижче 50%
- 1 блимання - рівень заряду нижче 10%.

Примітка: Зарядіть NU10 якщо світло стане тьмяним або ліхтар перестане включатися.

Заряджаємий

NU10 поставляється з USB-кабелем в комплекті. Відкрийте кришку мікро-USB порту, вставте USB кабель і підключіть до джерела живлення. Повна зарядка займає приблизно 2 години.



Примітка: Вбудований індикатор живлення буде горіти в процесі зарядки, і стане зеленим, коли процес буде завершений.

Гарантійне обслуговування

Вся продукція NITECORE® має гарантію якості. Отримана набута або пошкоджена / дефектна продукція підлягає обміну через місцеве дистрибутора/дилера протягом 14 днів з дня покупки. Після закінчення 14 днів з дня покупки усі дефектні/несправні вироби NITECORE® будуть відремонтовані безкоштовно протягом 60 місяців з дня покупки. Після закінчення 60 місяців поширюється обмежена гарантія, покриває витрати на оплату праці і обслуговування, але НЕ вартість акcesуарів і запасних частин. Гарантія повністю анулюється в кожному з наступних випадків:

1. Виріб(оби) розбиті, перетворені і/або замінені сторонніми особами.
2. Виріб(оби) пошкоджені з-за їх неправильного використання.

Для отримання новітньої інформації про продукцію і послуги NITECORE®, будь ласка, надішліть електронного листа на адресу info@nitecore-ua.com

В випадку будь-яких змін в даному товарі (технічні характеристики, гарантійні умови та ін.) інформаційна перевага знаходиться на сайті www.nitecore-ua.com

SYSMAX inc.

NITECORE - Україна

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com

Вконтакті : www.vk.com/nitecore_ukraine

Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial