

## Особенности

NFZ100 - это смарт аккумулятор для камер, разработанный NITECORE, совместимый с Sony α7 III, α7R III, α9 (ILCE-9). С помощью приложения iOS / Android на вашем смартфоне вы можете в режиме реального времени проверять информацию о состоянии аккумулятора, уровне заряда, токе зарядки / разрядки и другом состоянии одновременно нескольких аккумуляторов. Он также оснащен цепью баланса мощности и режимом хранения, чтобы максимально продлить срок его эксплуатации.

## Характеристики

Тип: литий-ионный аккумулятор

Напряжение: 7,2 В

Емкость: 2,280mAh

Мощность: 16.4Wh

Рабочая температура: Зарядка: 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F)

Разряд: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)

Совместимые модели: α7 III, α7R III, α9 (ILCE-9)

Размеры: 52 мм x 38,7 мм x 22,5 мм

Вес: 82,5 г

(Обратите внимание, что NITECORE оставляет за собой право вносить любые изменения в спецификации или модификацию дизайна продукта в любое время и без предварительного уведомления.)

## Специально разработанное мобильное приложение - NENERGY

В NENERGY вы можете в режиме реального времени проверять информацию о текущем рабочем состоянии ваших интеллектуальных аккумуляторов, включая работоспособность, оставшийся заряд, напряжение, циклы зарядки, расчетное время до полного заряда/разряда и дату активации.  
(Поддерживается Android 4.4 / iOS 6.0 или выше)



Scan to Download Our Mobile App - NENERGY

## Встроенная схема защиты аккумулятора

Встроенная схема защиты аккумулятора обеспечивает несколько защитных мер защиты, включая защиту от перезаряда, защиту от переразряда, защиту от перенапряжения, защиту от перегрузки по току и защиту от короткого замыкания.

## Примечание:

1. Перед первым использованием, пожалуйста, зарядите аккумулятор в течение не меньше 3 минут, чтобы активировать продукт. NENERGY не определит аккумулятор, пока он не будет успешно активирован.
2. Пожалуйста, перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца, если он не использовался в течение длительного времени.
3. Когда аккумулятор заряжается внутри камеры, она может заряжаться с низким входящим током. Поэтому для обеспечения нормальной скорости зарядки рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство Sony или NITECORE USN4 Pro.
4. Обновите прошивку продукта, когда в NENERGY появится всплывающее уведомление об обновлении, чтобы обеспечить лучшее взаимодействие с камерами. В процессе обновления прошивки, пожалуйста, поместите ваш смартфон рядом с аккумулятором. Пожалуйста, попробуйте еще раз, если обновление не удалось.
5. Из-за регулярного обновления прошивки камеры время от времени на дисплее может отображаться предупреждение о безопасности после того, как продукт установлен в камеру. Пожалуйста, выберите «ОК», чтобы продолжить использование аккумулятора.

## Инструкция по эксплуатации NENERGY

1. Введите в NENERGY на вашем смартфоне, и он покажет активированные смарт аккумуляторы, находящиеся поблизости.
2. Нажмите на красную звездочку рядом со значком аккумулятора, впишите последние 3 цифры кода SN, указанного на этикетке аккумулятора, и выберите «ОК», чтобы успешно отметить аккумулятор. (Например, если на этикетке указано SN: Z012019001, пожалуйста, введите 001.) Пожалуйста, отметьте все свои аккумуляторы правильно, когда вы привязываете их в первый раз.
3. Нажмите на значок аккумулятора, чтобы проверить информацию о нем.
4. Значок режима "Хранения" находится в верхнем правом углу интерфейса приложения. После того, как режим хранения активирован, ваш аккумулятор будет автоматически разряжен до 70% в течение 10 дней неиспользования, так как это идеальное состояние, которое необходимо для длительного хранения аккумулятора.

## Предостережения

1. Пожалуйста, используйте продукт только с указанными моделями камер.
2. НЕ используйте зарядные устройства плохого качества для зарядки устройства во избежание несчастных случаев.
3. В процессе зарядки следует ожидать умеренного нагрева этого продукта, что является нормальным.
4. НЕ оставляйте изделие без присмотра во время зарядки. Прекратите процесс зарядки при любом признаке неисправности.
5. Рабочая температура: Заряд: 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F)  
Разряд: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
6. НЕ подвергайте изделие воздействию высоких температур и не сжигайте. Избегайте использования продукта в экстремальных условиях, где возможны резкие перепады температуры.
7. НЕ закрывайте изделие, так как это может привести к протечке аккумулятора, сильному нагреву или даже взрыву.
8. Избегайте ударов по продукту.
9. НЕ оставляйте продукт неиспользованным в камере в течение длительного времени, так как это может привести к утечке электролита, неисправности и коррозии устройства.
10. НЕ используйте продукт, если возникает какая-либо неисправность, такая как выделение дыма или специфический запах.
11. НЕ разбирайте и не модифицируйте изделие, так как это сделает гарантию на изделие недействительной. Пожалуйста, обратитесь к гарантийному разделу в руководстве для полной информации о гарантии.

## Отказ от ответственности

Этот продукт застрахован во всем мире Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственности за любые убытки, ущерб или претензии любого рода, понесенные в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном документе - руководства пользователя.

## Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная / дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибьютора / дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 12 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей. Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес [info@nitecore-ua.com](mailto:info@nitecore-ua.com)

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт [www.nitecore-ua.com](http://www.nitecore-ua.com)

**SYSMAX ind.**  
NITECORE - UKRAINE

Официальный сайт: [www.nitecore-ua.com](http://www.nitecore-ua.com) :  
Facebook: [www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial](https://www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial)

