

Особенности

- Высокопроизводительный портативный налобный фонарь
- Доступны несколько вариантов цветовой температуры
- NU20: Использует светодиод Cree XP-G2 S3
- NU20 CRI: Использует светодиод Nichia 219B LED, CRI>90
- Встроенный литий-ионный аккумулятор с максимальным временем работы до 100 часов
- Встроенная схема для заряда через USB
- Однокнопочное управление для работы одной рукой
- Встроенный индикатор питания (Патент No. ZL201220057767.4)
- 4 уровня яркости и 2 специальных режима
- Уникальная защита кнопки от случайного включения
- Текстурированный рефлектор
- 52° - угол регулирования крепления
- Изготовлен из прочного поликарбоната
- Ультралегкие и компактные размеры
- Ударопрочность при падении с высоты 1.5 метра

Размеры

Размер: 54,5мм×32,2мм×20,5мм (с креплением) USB кабель
 Вес: 47г(с аккумулятором и креплением)

Аксессуары

Характеристики


NU20		NU20 CRI	
FL1 STANDARD	TURBO	FL1 STANDARD	TURBO
360 люмен	220 люмен	270 люмен	170 люмен
30мин	6ч	30мин	6ч
80М (Дальность луча)	80М (Дальность луча)	69М (Дальность луча)	69М (Дальность луча)
1,600cd (Интенсивность потока)	1,600cd (Интенсивность потока)	1,200cd (Интенсивность потока)	1,200cd (Интенсивность потока)
1.5М (Ударостойкость)	1.5М (Ударостойкость)	1.5М (Ударостойкость)	1.5М (Ударостойкость)
IPX7, 1М (Водозащита и погружение)	IPX7, 1М (Водозащита и погружение)	IPX7, 1М (Водозащита и погружение)	IPX7, 1М (Водозащита и погружение)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленные данные были измерены с международными стандартами тестирования фонарей ANSI / NEMA FL1, с использованием интегрированного и полностью заряженного 3.7V 600mAh литий-ионного аккумулятора в лабораторных условиях. Результаты для конечных пользователей могут различаться из-за индивидуальных особенностей использования и условий окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации

Включение/Выключение

Извлеките NU20/NU20CRI с защитного корпуса кнопки, как показано на рисунке, нажмите кнопку, чтобы включить свет, снова нажмите на кнопку по истечению трех секундного перерыва, чтобы выключить.



Примечание: Повторное нажатие на кнопку в течении 3-х секунд после включения, переключит фонарь в следующий режим яркости.

Уровни яркости

Повторно нажимайте на кнопку в течении 3-х секунд после включения, переключая режимы: Минимальный - Средний - Высокий - Турбо. Повторное нажатие на кнопку через 3 секунды после включения, выключит фонарь.

Доступ к Турбо

При включенном свете, нажмите и удерживайте кнопку более 1-й секунды, чтобы войти в режим Турбо (360 люмен для NU20, 270 люмен для NU20CRI)

Примечание: Турбо режим будет работать в течении 30 секунд, и после перейдет на следующий режим яркости, для предотвращения перегрева.

Специальные режимы (SOS/Маяк)

Когда свет выключен, удерживайте кнопку в течении 3-х секунд, чтобы войти в режим SOS, снова нажмите на кнопку и удерживайте в течении 3-х секунд, чтобы включить Маяк. Чтобы выйти из специального режима, нажмите на кнопку в режиме Маяк, в противном случае прекратите любые операции в течении 3-х секунд, а затем нажмите на кнопку.

Световая индикация

Когда свет выключен, нажмите и удерживайте выключатель питания в течение 1 секунды, индикатор питания будет мигать, показывая уровень заряда аккумулятора:

- 3 мигания - уровень заряда выше 50%
- 2 мигания - уровень заряда ниже 50%
- 1 мигание - уровень заряда ниже 10%.

Примечание: Зарядите NU20 если свет станет тусклым или фонарь перестанет включаться.

Зарядка

1. Этот продукт USB перезаряжаемый. NU20 поставляется с USB-кабелем в комплекте. Откройте крышку микро-USB порта, вставьте USB кабель и подключите к источнику питания. Полная зарядка занимает примерно 2 часа.
2. Индикация: Встроенный индикатор питания будет гореть в процессе зарядки, и станет зеленым, когда процесс будет завершен.



Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей. Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт www.nitecore-ua.com.

SYSMAX inc.

NITECORE - UKRAINE

Официальный сайт: www.nitecore-ua.com

V Вконтакте: www.vk.com/nitecore_ukraine

f Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

