NITECORE®

SYSMAX Innovations Co., Ltd.
TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com
Address: 24/F, TCL Plaza, No. 18 Haizhou Road, Haizhu District, Guangzhou, 510335, Guangdong, China

Made in China

(English) SRT7GT User Manual

Features

- Designed for use in law enforcement, hunting and tactical applications.
- The world's first line of flashlights to feature third generation SSR (smart selector ring) technology
- Smoothly and rapidly select brightness levels and function by rotating a smart selector ring
- Utilizes a CREE XP-L HI V3 LED for a maximum output of up to 1000 lumens
- Second generation of 'Crystal Coating Technology' along with 'Precision Digital Optics Technology' provide extreme reflector performance
- Boasts a peak beam intensity of 50900cd and a throw distance of up to 450 meters (ANSI FL1)
- High efficiency circuit board provides up to 240 hours runtime on the lowest output level
- Equipped with unique multi-colored (red, green and blue) tactical / signaling lights
- Versatile 500mW ultraviolet light at 365nm wavelength
- Infinite brightness adjustment from 0 to 1000 lumens
- 7 rapidly switchable functions to select from
- Multi-functional power indicator light displays low battery status
- Patented spring-loaded impact absorption mechanism with reverse polarity protection
- Stainless steel titanium-plated two-way clip
- Stainless steel retaining ring protects core components from damage
- Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
- Constructed from aero grade aluminum alloy
- Robust HAIII military grade hard-anodized
- Waterproof in accordance with IPX8 (two meters submersible)
- Impact resistant to 1 meter
- Tail stand capability

Dimensions

Length: 158mm (6.22")
Head diameter: 40 mm (1.57")
Tube diameter: 25.4mm (1")
Weight: 173g (6.1oz)(without battery)

Accessories

holster,clip,lanyard,spare O-ring,
spare tactical ring,spare tail cover

Battery Options

	TYPE	Nominal voltage	Compatible
Primary Lithium battery	CR123	3V	Y (Recommended)
18650 Rechargeable Li-ion battery	18650	3.7V	Y (Recommended)
Rechargeable Li-ion battery	RCR123	3.7V	Y

Brightness & Runtime

FL1 STANDARD	TURBO	ULTRALOW	RED	GREEN	BLUE	UV	STROBE	Beacon	Police warning signal
	1000 LUMENS	0.1 LUMEN	13 LUMENS	19 LUMENS	3 LUMENS	–	1000 LUMENS	1000 LUMENS	–
	1h15min	240h	28h	26h	26h	26h	–	–	32h
	450m	7m	8m	13m	3m	–	–	–	–
	50900cd	13cd	17cd	42cd	2.2cd	–	–	–	–
	1m (Impact Resistant)								
	IPX8,2m (Waterproof AND Submersible)								

NOTICE: The above data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1 using 1×3.7V 3400mAh 18650 battery under laboratory conditions. The data may vary slightly during real-world use due to battery type, individual usage habits and environmental factors.

* Infinite brightness adjustment varies from 0.1 to 1000 lumens and is manually adjusted by rotation of the Smart Selector Ring. Subsequently, runtimes will vary anywhere from 75 minutes to 240 hours depending on chosen level of output.

Operating Instructions

Battery Installation

Insert one 18650 battery or two CR123 batteries with the positive pole pointing forward (toward the light head).



NOTE:

1. Ensure batteries are inserted with the positive (+) end pointing to the head. The SRT7GT will not operate with incorrectly inserted batteries.
2. Ensure when turning the SRT7GT on, the beam is directed away from the eyes of people or animals.

On/Off

To switch ON: Press the button on the tailcap until a "click" is heard.
To switch OFF: Press the button on the tailcap a second time until a "click" is heard.

Momentary Illumination

Momentary illumination can be achieved by switching the flashlight off and then half pressing and holding the tail switch. Release switch to turn the light off.

Adjusting Output

With the light turned on, slowly rotate the Smart Selector Ring (adjacent to the bezel) in a counter-clockwise direction to cycle through the following brightness levels: Beacon -> Police warning signal -> Blue mode -> Green mode -> Red mode ->Ultraviolet light-> Standby mode ->Infinite brightness modes -> Turbo mode -> Strobe mode. These modes may be cycled through in reverse by rotating the Smart Selector Ring in a clockwise direction.



Note: When in standby mode, the SRT7GT will draw a small amount of current from the battery to maintain the operation of its micro-processor. The blue power indicator located on the head portion will blink once every 2 seconds to serve as a positioning light when the torch is standing by.

ATR

The SRT7GT come with a Advanced Temperature Regulation module, allowing the SRT7GT to regulate its output and adapt to the ambient environment, therefore maintaining optimal performance.

Power Tips

1. With the light switched on, the power indicator will blink once every two seconds when power levels reach 50%.
2. With the light switched on, the power indicator will blink rapidly when power levels are low.

Changing Batteries

When the power indicator blinks rapidly it means the batteries need to be replaced. Alternatively if the light becomes dim or unresponsive to adjustment this also indicates batteries need to be replaced.

Maintenance

Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any defective / malfunctioning NITECORE® product can be repaired free of charge for a period of 60 months (5 years) from the date of purchase. Beyond 60 months (5 years), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occurs between this manual and information specified on www.nitecore.com. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

(Español) SRT7GT Manual de usuario

Características

- Diseñada para las fuerzas del orden público, cacería y aplicaciones tácticas
- La primera línea de linternas en el mundo en incorporar la tercera generación de la tecnología SSR (Smart Selector Ring)
- Seleccione suave y rápidamente los niveles de intensidad y funciones rotando el anillo selector inteligente
- Utiliza un LED CREE XP-L HI V3 con una salida máxima de hasta 1000 lúmenes
- Segunda generación de" Tecnología de Recubrimiento del Cristal" junto con "Tecnología Óptica de Precisión Digital" proveen un rendimiento extremo del reflector
- Intensidad pico del haz de 50900cd y alcance de hasta 450 metros (ANSI FL1)
- Circuito de alta eficiencia, provee hasta 240 horas de duración de batería en niveles de intensidad bajos
- Equipada con luces tácticas / de señalización multicolores únicas (rojo, verde y azul)
- Versátil luz ultravioleta de 500mW a 365nm de longitud de onda
- Ajuste de intensidad infinita de 0 a 1000 lúmenes
- 7 funciones rápidamente seleccionables
- Luz indicadora multifunción muestra niveles de batería bajos
- Mecanismo patentado de resortes para absorción de impactos con protección contra polaridad invertida
- Clip de acero inoxidable de 2 vías con chapa de titanio de
- Anillo de retención de acero inoxidable, protege los componentes internos de daños
- Cristal mineral endurecido ultra claro con recubrimiento anti reflejante
- Construida con aleación de aluminio de grado aeronáutico
- Robusto anodizado militar grado HAIII
- Resistente al agua de acuerdo con IPX8 (Sumergible 2 metros)
- Resistente a impactos de 1 metros
- Capacidad para sostenerse sobre el extremo trasero

Dimensiones

LLargo: 158mm (6.22")
Diámetro de la cabeza: 40 mm (1.57")
Diámetro del cuerpo: 25.4mm (1")
Peso: 173g (6.1oz) (sin batería)

Accesorios

Funda, clip, correa, O-ring de repuesto,
cubierta de repuesto del botón trasero

Opciones de batería

	TIPO	Voltaje nominal	Compatible
Batería primaria de Litio	CR123	3V	S (Recomendado)
Batería Li-ion 18650 recargable	18650	3.7V	S (Recomendado)
Batería Li-ion recargable	RCR123	3.7V	S

Intensidad y Duración

FL1 STANDARD	TURBO	ULTRA BAJO	ROJO	VERDE	AZUL	UV	estrobo	baliza de localización	torreta policíaca
	1000 LÚMENES	0.1 LÚMEN	13 LÚMENES	19 LÚMENES	3 LÚMENES	–	1000 LÚMENES	1000 LÚMENES	–
	1h15min	240h	28h	26h	26h	26h	–	–	32h
	450m	7m	8m	13m	3m	–	–	–	–
	50900cd	13cd	17cd	42cd	2.2cd	–	–	–	–
	1m (Resistente a impactos)								
	IPX8,2m (Resistente al agua Y sumergible)								

ATENCIÓN: Los datos aquí mencionados han sido medidos de acuerdo con los estándares internacionales de pruebas de linternas ANSI/NEMA FL1 usando 1 batería 18650 de 3.7V 3400mAh bajo condiciones de laboratorio. Los datos pueden variar ligeramente durante el uso real debido al tipo de batería, hábitos individuales de uso y factores ambientales.

* El ajuste de intensidad infinita varía de 0.1 a 1000 lúmenes y es manualmente seleccionado rotando el Anillo Selector Inteligente. Debido a esto, los tiempos de duración variarán de 75 minutos a 240 horas dependiendo del nivel de intensidad seleccionado.

Instrucciones de operación

Instalación de la batería

Inserte una batería 18650 o 2 CR123 con el polo positive apuntando hacia enfrente (hacia la cabeza de la linterna).

NOTA:

1. Asegúrese que las baterías están insertadas con el polo positive (+) hacia la cabeza. La SRT7GT no encenderá con las baterías insertadas incorrectamente.
2. Cuando encienda la SRT7GT asegúrese que el haz no apunta a los ojos de personas o animales.

ON/OFF

Para encender: Presione el botón trasero hasta escuchar un "clic".
Para apagar: Con la linterna encendida, presione el botón trasero nuevamente hasta escuchar un "clic".

Iluminación momentánea

La iluminación momentánea puede activarse apagando la linterna y luego presionando y manteniendo presionado ligeramente el botón trasero, deje de presionar el botón para apagar la linterna.

Ajuste de intensidad

Con la linterna encendida, lentamente gire el Anillo Selector Inteligente (adyacente al bisel) en sentido contrario a las manecillas del reloj para cambiar entre los siguientes niveles de intensidad: baliza de localización-> torreta policiaca-> azul-> verde-> rojo-> ultravioleta-> modo de espera->ajuste de intensidad infinita-> turbo-> estrobo. Los modos también pueden ser seleccionados en reversa girando el Anillo Selector Inteligente en dirección de las manecillas del reloj.



Nota: Cuando la SRT7GT está encendida en modo de espera, consumirá pequeñas cantidades de energía para mantener los ajustes en la UMC (Unidad de Micro Control) pero aparentará estar apagada. El indicador de encendido en la cabeza de la linterna parpadeará una vez cada 2 segundos para indicar que la SRT7GT está en modo de espera y actuará como localizador.

ATR

Ambas, SRT7GT tienen un módulo Avanzado de Regulación de Temperatura incorporado, permitiendo a las unidades regular su intensidad y adaptarse al ambiente que las rodea, manteniendo así un funcionamiento óptimo.

Consejos de carga

1. Con la linterna encendida, el indicador de encendido parpadeará una vez cada 2 segundos cuando las baterías alcancen el 50% de carga.
2. Con la linterna encendida, el indicador de encendido parpadeará rápidamente cuando el nivel de carga se encuentre bajo.

Cambio de baterías

Cuando el indicador de encendido parpadea rápidamente significa que las baterías deben ser reemplazadas. Alternativamente, si la luz se vuelve tenue o la linterna no responde a los ajustes de intensidad, esto también indica que las baterías deben ser reemplazadas.

Mantenimiento

Cada 6 meses los empaques deben ser limpiados con un paño limpio, seguido a esto, debe aplicarse una fina capa de lubricante a base de silicón.

Servicio de garantía

Todos los productos NITECORE® tienen garantía de calidad. Todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo durante un periodo de 60 meses (5 años) a partir de la fecha de adquisición. Después de los 60 meses (5 años) aplicará una garantía limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, más no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantía se cancelará en cualquiera de las siguientes situaciones:
1. El(los) producto(s) está(n) desarmado(s), reconstruido(s) o modificado(s) por partes no autorizadas.
2. El(los) producto(s) está(n) dañado(s) por uso inapropiado.
3. El(los) producto(s) está(n) dañado(s) por fugas de las baterías.

Para la información más recientes sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en contacto con un distribuidor local de NITECORE® o envíe un correo electrónico a service@nitecore.com

※ Todas las imagines, textos y declaraciones que se especifican en este manual de usuario, sólo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier discrepancia entre este manual y la información especificada en www.nitecore.com, SYSMAX Innovations Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretar y complementar el contenido de este documento en cualquier momento sin previa notificación.

(Deutsch) SRT7GT Benutzerhandbuch

Funktionen

- entwickelt für Behörden, Jagd und taktische Anwendungen
- Weltweit erste Taschenlampen-Serie mit der 3. Generation der SSR (Smart Selector Ring) Technologie
- stufenlose Wahl der Helligkeit durch einfaches Drehen des Smart-Selector-Rings
- verwendet eine CREE XP-L HI V3 LED
- maximale Leistung von bis zu 1000 Lumen
- 2. Generation der "Cristal Coating Technologie" zusammen mit der "Precision Digital Optics Technology" bietet extreme Reflektorleistung
- max. Spotintensität von 50900 cd, Leuchtweite bis zu 450 m
- bis zu 240 Std Leuchtzeit in der kleinsten Helligkeitsstufe
- ausgestattet mit einzigartigem mehrfarbigen Taktik-/ Signal-Licht (rot, grün und blau)
- vielseitiges 500mW ultraviolettes Licht mit 365nm Wellenlänge
- stufenlose Wahl der Helligkeit von 0 bis 1000 Lumen
- 7 schnell schaltbare Funktionen wählbar
- multifunktionale Betriebs-LED zeigt geringen Batteriestatus an
- patentierter, federbelasteter Stoßabsorptionsmechanismus mit Verpolungsschutz
- titanbeschichteter Edelstahl 2-Wege Clip
- Edelstahl-Bezel schützt die Kernkomponenten
- gehärtete und beschichtete Linse aus Mineralglas
- hergestellt aus Luftfahrt-Aluminium-Legierung
- harteloxiert nach MIL Standard HAIII
- wasserdicht nach IPX8 (bis 2m tauchfähig)
- Kerzenstandfähigkeit
- bruchfest bis 1m Fallhöhe

Abmessungen

Länge: 158 mm
Lampenkopfdurchmesser: 40 mm
Gehäusedurchmesser: 25.4 mm
Gewicht (ohne Batterien): 173 g

Mitgeliefertes Zubehör

Holster, Handschlaufe, Clip, Ersatzdichtring, Ersatz taktischer Ring, Ersatz Endkappenabdeckung

Zugelassene Batterien und Akkus

	Art	Volt	kompatibel
Lithium Batterie	CR123	3V	Ja (empfohlen)
18650 Li-Ionen Akku	18650	3.7V	Ja (empfohlen)
Li-Ionen Akku	RCR123	3.7V	Ja

Leistung und Leuchtdauer

FL1 STANDARD	TURBO	ULTRALOW	ROT	GRÜN	BLAU	UV	Strobe	Beacon	Police Warnsignal
	1000 LUMEN	0.1 LUMEN	13 LUMEN	19 LUMEN	3 LUMEN	–	1000 LUMEN	1000 LUMEN	–
	1h15min	240h	28h	26h	26h	26h	–	–	32h
	450m	7m	8m	13m	3m	–	–	–	–
	50900cd	13cd	17cd	42cd	2.2cd	–	–	–	–
	1m (stoßfeste Fallhöhe)								
	IPX8,2m (wasserdicht und Tauchtiefe)								

HINWEIS : Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung von 1×Nitecore 18650 Akku (3.7V, 3400mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, - typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen abweichen.

* Die unendliche Helligkeitseinstellung variiert von 0,1 bis 1000 Lumen und wird durch drehen des Smart-Selector-Ringes manuell eingestellt. Dementsprechend variieren die Leuchtzeiten je nach gewählter Ausgangsleistung zwischen 75 Minuten und 240 Stunden.

Bedienungsanleitung

Einsetzen der Batterie / des Akkus

Legen Sie einen 18650-Akku oder zwei CR123-Batterien mit dem positiven Pol in Richtung Lampenkopf ein, wie in der Zeichnung dargestellt.

HINWEIS

1. Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel entnehmen! Überprüfen Sie die korrekte Installation der Batterien. Die SRT7GT wird sonst nicht funktionieren.
2. Achten Sie beim Einschalten darauf, dass der Lichtstrahl nicht in die Augen von Menschen oder Tieren gerichtet ist.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie den Heckschalter ganz durch, bis Sie ein „Klickgeräusch" hören.
Ausschalten: Drücken Sie den Heckschalter ganz durch, bis Sie erneut ein „Klickgeräusch" hören.

Momentlicht

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Licht den Heckschalter halb durch und halten sie ihn dort, um das Momentlicht einzuschalten. Zum Ausschalten lassen Sie die Taste einfach los.

Auswahl der Modi und der Helligkeit

Drehen Sie den Smart-Selector-Ring (angrenzend an die Blende) bei eingeschaltetem Licht langsam gegen den Uhrzeigersinn, um durch die folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: "Beacon" -> "Police Warnsignal" -> "blaues Licht" -> "grünes Licht" -> "rotes Licht" -> "ultraviolettes Licht" -> "Standby-Mode" -> "unendliche Helligkeitseinstellungen" -> "Turbo-Mode" -> "Strobe-Mode". Durch Drehen des Smart-Selector-Rings im Uhrzeigersinn werden diese Modi umgekehrt durchlaufen.



HINWEIS: Wenn die SRT7GT im Standby-Mode eingeschaltet ist, verbraucht sie geringe Strommengen, um die Einstellungen in der MCU (Mikrosteuereinheit) zu erhalten. Die Betriebsanzeige am Lampenkopfkopf blinkt einmal alle zwei Sekunden, um anzuzeigen, dass sich die SRT7GT im Standby-Mode befindet und als Locator fungiert. Die SRT7GT ist in diesem Mode nicht ausgeschaltet!

ATR Technologie

Die SRT7GT verfügen über die eingebaute erweiterte Temperaturregulierung (ATR-Technologie). Diese passt die Ausgangsleistung entsprechend ihrer Gehäusetemperatur an und verhindert so Schäden durch Überhitzung und gewährleistet eine optimale Leistung.

Power-Tipps

1. Bei eingeschaltetem Licht blinkt die Leistungsanzeige-LED einmal alle zwei Sekunden, wenn der Batteriestatus 50% erreicht.
2. Wenn die Leistungsanzeige LED bei ausgeschaltetem Licht schnell blinkt, ist der Batteriestatus gering.

Wechsel der Batterien

Der Akku sollte ausgetauscht oder aufgeladen werden, wenn die Leistungsanzeige-LED schnell blinkt, der Licht-kegel dunkel erscheint oder die Taschenlampe nicht mehr reagiert.

Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt werden und anschließend mit einem Silikon-basiertem Schmiermittel leicht geschmiert werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte sind für Qualität qualifiziert. Jedes defekte / fehlerhafte NITECORE® Produkt kann ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von 60 Monaten (5 Jahre) kostenlos repariert werden. Ab 60 Monaten (5 Jahre) gilt eine beschränkte Gewährleistung, die die Kosten für Arbeit und Wartung, jedoch nicht die Kosten für Zubehör oder Ersatzteile abdeckt.

Die Garantie erlischt beim Eintreten folgender Umstände:
1. Das/die Produkt(e) wird (wurden) unberechtiger Weise durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Das Produkt wurde durch unsachgemäße Verwendung beschädigt.
3. Das Produkt wurde durch Leckagen von Batterien/Akkus beschädigt.

Für aktuelle Informationen zu NITECORE® Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an einen lokalen NITECORE® Händler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com

※ Alle Bilder, Texte und Anweisungen, die hier in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind, dienen nur zu Referenzzwecken. Sollte es zu einer Diskrepanz zwischen dieser Anleitung und den auf www.nitecore.com angegebenen Informationen kommen, so sind die Informationen auf unserer offiziellen Website maßgebend. SYSMAX Innovations Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu interpretieren und zu ändern.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais) SRT7GT Manuel utilisateur

Caractéristiques

- Spécialement conçue pour des applications tactiques, dans les forces de police et la chasse
- Première gamme de torches au monde à posséder la troisième génération de technologie SSR (smart selector ring)
- Niveaux d'éclairage et fonctions commodément accessibles grâce à un sélecteur rotatif
- LED CREE XP-L HI V3 avec un éclairage maximum de 1000 lumens
- Réflecteurs haute performance Precision Digital Optics Technology et Crystal Coating Technology deuxième génération
- Pic d'intensité de 50 900 candelas et portée de 450 mètres (ANSI FL1)
- Circuit haute performance assurant jusqu'à 240 heures d'autonomie en bas éclairage
- Equipé d'un système unique d'éclairage tactique multi-couleurs (rouge, vert et bleu)
- Eclairage Ultra-Violet multi-usages 500mW à la longueur d'onde de 365nm
- Réglage progressif de la luminosité de 0 à 1000 lumens
- 7 fonctions au choix
- Indicateur de puissance lumineux multi-fonction indiquant le statut batterie faible
- Mécanisme intégré d'absorption d'impact (ressort précontraint) avec protection inversion de polarité (breveté)
- Clip amovible réversible en acier inoxydable plaqué titane
- Bagues de protection des optiques en acier inoxydable
- Lentilles en verre minéral durci traitées antireflets
- Construit en alliage d'aluminium de grade aéronautique
- Anodisation dure qualité militaire HAIII
- Etanche conformément à la norme IPX8 (jusqu'à 2 m de profondeur)
- Résiste à des chutes jusqu'à 1 mètres de hauteur
- Base plate permettant une stabilité verticale (usage type bougie)

Dimensions

Longueur : 158 mm
Diamètre tête : 40 mm
Diamètre corps : 25,4mm
Poids : 173 g (sans batterie)

Accessoires

Etui, clip, dragonne, joint torique de rechange,
anneau tactique de rechange, interrupteur

Options batteries

	TYPE	Voltage nominal	Compatibilité
Batterie standard	Lithium CR123	3V	recommandé
Batterie Rechargeable 18650 Li-ion	18650	3.7V	recommandé
Battereie Rechargeable Li-ion	RCR123	3.7V	oui

Luminosité & Autonomie

FL1 STANDARD	TURBO	ULTRALOW	ROUGE	VERT	BLEU	UV	stroboscope	balise	gyrophare police
	1000 LUMEN	0.1 LUMEN	13 LUMEN	19 LUMEN	3 LUMEN	–	1000 LUMEN	1000 LUMEN	–
	1h15min	240h	28h	26h	26h	26h	–	–	32h
	450m	7m	8m	13m	3m	–	–	–	–
	50900cd	13cd	17cd	42cd	2.2cd	–	–	–	–
	1m (Résistance aux chocs)								
	IPX8,2m (Etanche et submersible)								

NOTE: Les données ont été mesurées conformément à la norme ANSI/NEMA FL1 concernant les produits d'éclairage portatifs, en utilisant 1 batterie 18650 (3,7 V 3400 mAh) dans des conditions de laboratoire. Les données peuvent varier légèrement pour un usage réel en fonction du type de piles, des habitudes individuelles d'utilisation et des facteurs environnementaux.

* L'ajustement progressif de l'éclairage se fait entre 0,1 et 1000 lumens via la rotation du Smart Selector Ring. Ainsi, l'autonomie peut varier de 75 minutes à 240 heures en fonction du niveau exact d'éclairage utilisé.

Utilisation Générale

Insertion des batteries

Insérez une batterie 18650 ou deux piles CR123 en pointant le pôle positif vers la tête de la lampe.

NOTE :

1. Assurez-vous que les batteries sont insérées avec le pôle positif (+) pointant vers la tête de la lampe. La lampe SRT7 ne fonctionnera pas si les batteries sont insérées de façon incorrecte.
2. Assurez-vous lorsque vous allumez la lampe que le faisceau n'est pas dirigé vers les yeux de personnes ou d'animaux

ON/OFF

Pour allumer : Pressez l'interrupteur à l'extrémité de la lampe jusqu'à entendre un clic.
Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois l'interrupteur à l'extrémité de la lampe jusqu'à entendre un clic.

Eclairage Momentané

Pour éclairer momentanément, éteignez la lampe puis pressez l'interrupteur à mi-course et maintenez. Relâchez simplement pour éteindre la lampe.

Choix de l'éclairage

Lorsque la lampe est allumée, tournez lentement le sélecteur rotatif (proche de la tête) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour alterner entre les niveaux de luminosité suivants : balise -> gyrophare police -> mode bleu -> mode vert -> mode rouge -> lumière UV -> mode veille -> luminosités mini-maxi continu -> mode turbo -> mode stroboscope. Il est possible d'alterner entre ces modes dans l'ordre contraire en tournant le sélecteur rotatif dans le sens horaire.



Note : Lorsque la lampe SRT7 est en mode veille, elle consomme un peu d'énergie pour maintenir les réglages dans le MCU (microcontrôleur) mais semble éteinte. L'indicateur lumineux sur la tête de la lampe clignote toutes les deux secondes pour indiquer que la lampe est en mode veille et situer la lampe dans le noir.

ATR

Les lampes SRT7GT sont équipées du système avancé de régulation de la température (ATR), qui leur permet d'ajuster le niveau d'éclairage délivré et de s'adapter à l'environnement pour maintenir une performance optimale.

Batterie

1. Lorsque la lampe est allumée, l'indicateur clignote toutes les deux secondes quand la batterie est à moitié déchargée (50%).
2. Lorsque la lampe est allumée, l'indicateur clignote rapidement quand la batterie est faible.

Remplacement des batteries

Lorsque l'indicateur lumineux clignote rapidement, les batteries/piles ont besoin d'être remplacées ou rechargées. Si la lampe devient faible ou ne répond plus aux réglages, cela signifie également que les batteries/piles doivent être remplacées ou rechargées.

Maintenance

Tous les six mois, le filetage doit être essuyé avec un chiffon propre et recouvert d'un lubrifiant à base de silicone.

Service de garantie

Les distributeurs officiels sont responsables du service de garantie. En cas de problème couvert par la garantie, le client peut contacter son distributeur local pour prétendre au service de garantie, tant que son produit a été acheté chez un distributeur officiel. La garantie NITECORE ne s'applique qu'aux produits achetés chez des revendeurs officiels. Cela s'applique pour tous les produits NITECORE.
Un produit défectueux peut être échangé par l'intermédiaire d'un distributeur local dans les 15 jours suivant l'achat.
Après 15 jours, tous les produits NITECORE® défectueux ou défectueux peuvent être réparés gratuitement pendant une période de 60 mois (5 ans) à compter de la date d'achat. Au-delà de 60 mois (5 ans), une garantie limitée s'applique, couvrant le coût de main d'œuvre et d'entretien, mais pas le coût des accessoires ou des pièces de rechange. La garantie est annulée si le ou les produits sont décomposés, reconstruits et / ou modifiés par des tiers non autorisés ou endommagés par des fuites de batteries.

La garantie est annulée dans les situations suivantes:
1. Le(s) produit(s) est/sont démonté(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) par des personnes non autorisées.
2. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite à un usage inapproprié.
3. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite à des fuites de batteries.

Pour plus d'informations sur les produits et services NITECORE®, contactez votre distributeur régional NITECORE® ou envoyez un mail à service@nitecore.com.

※ Toutes les images et le texte composant ce mode d'emploi sont présentés à titre indicatif. En cas de différence entre ce mode d'emploi et les informations diffusées sur le site www.nitecore.com, c'st ce dernier qui prévaut. SYSMAX Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document à tout moment et sans avertissement préalable.

(Русский) SRT7GT Руководство пользователя

Характеристики

- Специально предназначен представителей органов правопорядка, охотников и военных.
- Первая в мире линия фонарей с технологией третьего поколения SSR (интеллектуальное селекторное кольцо).
- Плавно и быстро выбирайте уровни яркости и функции вращением интеллектуального селекторного кольца.
- Использует светодиод CREE XP-L HI V3 для максимальной выходной мощности до 1000 люмен.
- Второе поколение технологии кристаллического покрытия в сочетании с технологией высокоточной цифровой оптики для экстремальной производительности отражателя.
- Выгодно отличается пиковой интенсивностью луча 50 900 кандел и расстоянием проекции до 450 метров (ANSI FL1).
- Высокоэффективная печатная плата обеспечивает до 240 часов работы при минимальном уровне мощности.
- Оборудован уникальными многоцветными (красный, зеленый и синий) тактическими/сигнальными лампами.
- Универсальный 500 мВт ультрафиолетовый свет на длине волны 365 нм.
- Широкий диапазон настроек яркости от 0 до 1000 люмен.
- 7 быстро переключаемых функций на выбор.
- Многофункциональный индикатор отображает низкий заряд батареи.
- Запатентованный подпружиненный механизм поглощения удара с защитой от обратной полярности.
- Двусторонний зажим из нержавеющей стали с титановым покрытием.
- Стопорное кольцо из нержавеющей стали защищает основные компоненты от повреждений.
- Закаленное сверхпрозрачное минеральное стекло с антибликовым покрытием.
- Выполнен из авиационного алюминиевого сплава.
- Прочный, жестко анодированный, военного класса HAIII.
- Водонепроницаемость согласно стандарту IPX-8 (с возможностью погружения на глубину до двух метров).
- Ударопрочность при падении с высоты до 1 метров.
- Возможность вертикальной постановки фонаря.

Размеры

Длина: 158 мм (6,22")
Диаметр головки: 40 мм (1,57")
Диаметр трубки: 25,4 мм (1")
Вес: 173 грамма (6,1 унций) (без батареи)

Аксессуары

футляр, зажим, ремешок, запасное уплотнительное кольцо,
запасное тактическое кольцо,
крышка для задней части

Батарейки

	ТИП	Номинальное напряжение	Совместимость
Основная литиевая батарея	CR123	3 В	Да (рекомендовано)
Аккумуляторная литиево-ионная батарея 18650	18650	3,7 В	Да (рекомендовано)
Аккумуляторная литиево-ионная батарея	RCR123	3,7 В	Да

Яркость и время работы

СТАНДАРТ FL1	ТУРБО	СВЕРХНИЗКИЙ	КРАСНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	СИНИЙ	УФ	стробоскоп	сигнал	полицейский предупреждающий сигнал
	1000 ЛЮМЕН	0.1 ЛЮМЕН	13 ЛЮМЕН	19 ЛЮМЕН	3 ЛЮМЕН	—	1000 ЛЮМЕН	1000 ЛЮМЕН	—
	1ч15мин	240ч	28ч	26ч	26ч	26ч	—	—	32ч
	450м	7м	8м	13м	3м	—	—	—	—
	50900 кандел	13 кандел	17 кандел	42 кандел	2.2 кандел	—	—	—	—
	1м (Ударостойкость)								
	IPX8,2м (Водонепроницаемость И допустимая глубина погружения)								

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные данные были измерены в соответствии с международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием одной батареи 18650 3,7 В, 3400 мАч в лабораторных условиях. При практическом использовании эти данные могут немного изменяться в зависимости от типа батареи, индивидуальной манеры использования и факторов окружающей среды.

* Бесконечные настройки яркости меняются от 0,1 до 1000 люмен и регулируются вручную вращением интеллектуального селекторного кольца. Соответственно, время работы будет меняться в диапазоне от 75 минут до 240 часов в зависимости от выбранного уровня выходной мощности.

Инструкция по эксплуатации

Установка батареи

Установить одну батарею 18650 или две батареи CR123 с положительными полюсами, направленными вперед (в сторону головки фонаря).

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Убедитеся в том, что батареи вставлены положительным концом (+) в направлении головки. SRT7 не будет работать с неправильно вставленными батареями.
2. При включении SRT7 убедиться в том, что луч не будет направлен в глаза людей или животных.

Включение/Выключение

Для включения: Нажать концевую кнопку до щелчка, различимого на слух.
Для выключения: при включенном свете нажать концевую кнопку еще раз до щелчка, различимого на слух.

новенное свечение

Для достижения мгновенного свечения следует выключить фонарь и наполовину нажать, и удерживать концевой выключатель. Для выключения фонаря отпустить выключатель.

Настройка мощности

При включенном фонаре медленно вращать интеллектуальное селекторное кольцо (примыкающее к безелю) против часовой стрелки, последовательно переключая уровни яркости: сигнал -> полицейский предупреждающий сигнал -> синий режим -> зеленый режим -> красный режим -> ультрафиолетовый свет -> режим ожидания -> режим бесконечной яркости -> турбо режим -> режим стробоскопа. Эти режимы могут последовательно переключаться в обратном порядке путем вращения интеллектуального селекторного кольца по часовой стрелке.

Примечание: Когда SRT7GT работает в режиме ожидания, он потребляет небольшое количество энергии для поддержки настроек MCU (управляющего микроустройства), но кажется выключенным. Индикатор мощности на головке фонаря будет мигать каждые две секунды, чтобы показать, что SRT7GT находится в режиме ожидания и действует в качестве указателя.

Технология ATR

Фонари SRT7GT оснащены модулем усовершенствованной терморегуляции, позволяющим им автоматически регулировать свою мощность и подстраиваться под температуру окружающей среды, поддерживая таким образом оптимальную производительность.

Сведения о заряде батареи

1. При включенном фонаре индикатор мощности будет мигать каждые две секунды при достижении уровня заряда 50%.
2. При выключенном фонаре индикатор мощности будет часто мигать при малых уровнях заряда.

Замена батарей

Быстрое мигание индикатора мощности означает необходимость замены батарей. Кроме того, если свет становится тусклым или не реагирует на настройки, это также указывает на необходимость замены батарей.

Обслуживание

Каждые 6 месяцев резьбовые соединения необходимо протирать чистой тканью и обрабатывать с использованием смазкина силиконовой основе.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любая продукция NITECORE©, имеющая дефекты/неисправности, может быть бесплатно отремонтирована в течение 60 месяцев (5 лет) с даты приобретения. По истечении 60 месяца (5 лет) вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных принадлежностей.
Гарантия аннулируется в следующих случаях:

1. изделие разобрано, либо в его конструкцию внесены изменения лицами, не уполномоченными на это.
2. продукция повреждена в результате неправильной эксплуатации.
3. продукция повреждена в результате саморазряда батарей.

Для получения оперативной информации о гарантийном обслуживании продукции NITECORE обращайтесь к местному дистрибьютору либо посылайте сообщение пна адрес электронной почты service@nitecore.com.

※ Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть использованы только в справочных целях. При расхождении информации, приведённой в настоящем руководстве, с информацией, размещённой на сайте www.nitecore.com, преимущественную силу имеет информация, размещённая на нашем официальном веб-сайте. SYSMAX Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право в любой момент истолковывать и изменять содержание настоящего документа без предварительного уведомления.

（한국의）SRT7GT 명령

특징

- 목적 - 법 집행 , 사냥 및 전술적 적용을 위해 고안된 것.
- 세계 최조의 3 세대 SSR (스마트 셀렉터 링) 기술을 적용한 손전등 Smoothly and rapidly select 스마트 셀렉터 링을 회전하여 밝기 및 기능을 미세조정가능
- CREE XP-L HI V3 LED 를 사용하여 최대 1000 루멘의 출력
- 정밀 디지털 광학 기술 '과 함께 '크리스탈 코팅 기술' 의 2 세대 극단적 인 반사 성능을 제공
- 최대 광선 강도 50900cd 와 최대 450m 의 투사 거리를 자랑합니다 (ANSI FL1)
- 고효율 회로 보드는 최저 출력 밝기에서 최대 240 시간의 런타임을 제공합니다 .
- 독특한 멀티 컬러 (적색 , 녹색 및 청색) 전술 / 신호등 장착
- 365nm 파장의 다양한 500mW 자외선
- 0 에서 1000 루멘까지 무한 밝기 조정
- 신속하게 7 가지 기능을 선택할 수 있습니다 .
- 다기능 전원 표시등이 배터리 부족 상태를 표시합니다 .
- 역 극성 보호 기능이있는 특허받은 스프링 하중 클수 장치
- 스테인레스 스틸 티타늄 도금 양방향 클립
- 스테인레스 스틸 고정 링은 코어 구성 요소를 손상으로부터 보호합니다 .
- 무반사 코팅으로 강화 된 섬유
- 에어로 그레이드 알루미늄 합금으로 제작 됨 .
- 견고한 HAIII 급 군용 경질 알루마이트
- IPX8 (2m 수중) 에 따른 방수
- 충격 저항 1 미터
- 테일 스탠드 기능

크기

길이 : 158mm (6.22")
헤드지름 : 40 mm (1.57")
바디지름 : 25.4mm (1")
무게 : 173g (6.1oz)(배터리제외)

액세서리

홀스터, 클립, 끈 , 예비 O- 링
여분의 전술 링 , 테일 버터 커버

배터리옵션

	타입	볼트 (V)	호환
기본리튬배터리	CR123	3V	사용가능
18650 충전식 리튬 이온 배터리	18650	3.7V	사용가능
충전식 리튬 이온 배터리	RCR123	3.7V	사용가능

밝기 및 시간

FL1 STANDARD	슈퍼 밝은	보다 낮은	빨강	녹색	블루	자외선	스트로보	비콘	경찰 경고 신호
	1000 루멘	0.1 루멘	13 루멘	19 루멘	3 루멘	—	1000 루멘	1000 루멘	–
	1시간 15분	240 시간	28 시간	26 시간	26 시간	26 시간	—	—	32 시간
	450m	7m	8m	13m	3m	—	—	—	—
	50900cd	13cd	17cd	42cd	2.2cd	—	—	—	—
	1m (안티 낙하 높이)								
	IPX8, 2m (방수 등급)								

주의사항 : 위의 데이터는 국제 표준 손전등 테스트 표준 인 ANSI / NEMA FL1 에 따라 실험실 조건에서 1 x 3.7V 3400mAh 18650 배터리를 사용하여 측정되었습니다 . 배터리 유형 , 개인의 사용 습관 및 환경 요인에 의해 데이터가 약간 다를 수 있습니다 .

* 무한 밝기 조정은 0.1 루멘에서 1000 루멘까지 다양하며 스마트 선택기 링의 회전에 의해 수동으로 조정됩니다 . 결과적으로 런타임은 선택한 출력 수준에 따라 75 분에서 240 시간까지 다양합니다

사용설명서

배터리 설치

1 개의 18650 배터리 또는 2 개의 CR123 배터리를 + 극이 앞으로 향하도록 삽입하십시오 (헤드쪽으로)).

참고 :

1. 배터리가 양 (+) 끝이 머리를 가리키는 지 확인하십시오 .
2. SRT7GT 은 잘못 삽입 된 배터리로는 작동하지 않습니다 .
3. 사람이나 동물의 눈에 직접 비추지 마세요 .

전술상의 순간 조명

손전등을 끈 다음 테일 스위치를 반쯤 누른 상태로 유지하면 순간 조명이 작동됩니다. 조명을 끄려면 스위치를 놓으십시오 ..

전원

전원 : " 딸깍 " 소리가 날 때까지 뒷부분의 버튼을 누르십시오 .
전원 : 라이트가 켜진 상태에서 " 찰칵 " 소리가 들릴 때까지 뒷부분 버튼을 다시 누르십시오 .

출력 조정

표시등이 켜진 상태에서 Smart Selector Ring 을 시계 반대 방향으로 천천히 회전하여 다음과 같은 밝기 레벨로 작동합니다. 비콘 -> 경찰 경고 신호 -> 파란색 모드 -> 녹색 모드 -> 빨간색 모드 -> 자외선 -> 대기 모드 -> 무한 밝기 모드 -> 터보 모드 -> 스트로보 모드 . 이 모드는 Smart Selector Ring 을 시계 방향으로 돌리면 역순으로 작동됩니다.



참고 : SRT7GT 가 대기 모드로 전환되면 MCU (마이크로 제어 장치) 의 설정을 유지하기 위해 소량의 전력을 소비하지만 꺼져있는 것처럼 보입니다. 라이트 헤드의 전원 표시등이 2 초마다 한 번 깜박이면 SRT7GT 가 대기 모드에 있음을 나타내고 로케이터로 작동 함을 나타냅니다 .

ATR(ATR 기능)

SRT7GT 는 모두 고급 온도 조절 모듈이 내장 되어 있어 장치가 자동 출력을 조절하고 주변 환경에 적응하여 최적의 성능을 유지할 수 있습니다 ..

전원 팁

1. 전원 표시등이 2 초마다 한 번 깜박이면 남은 전력 50 % 임을 나타냅니다
2. 전원이 켜지면 전원 표시등이 빠르게 깜박입니다 ..

배터리 교체

전원 표시등이 빠르게 깜박이면 배터리를 교체해야한다는 의미입니다. 또는 빛이 어두워 지거나 조정에 반응이 없으면 배터리를 교체해야 함을 나타냅니다 ..

제품 관리

6 개월마다 나사를 깨끗한 천으로 닦아 실리콘 기반 윤활제를 얇게 코팅해주시면 오랫동안 사용가능합니다 .

품질보증

한국에서의 NITECORE® 모든 제품은 아토 에서 . 보증 서비모든 결함있는 제품은 아래와 같이 조치 받으실 수 있습니다 .

한국 정식 대리점에서 구입한 구입일로부터 15 일 이내에 결함이 있거나 고장난 NITECORE 제품은 교환을 받으실 수 있으며
구입일로부터 60 개월 (5 년) 동안 A/S 를 받으실 수 있습니다 .
60 개월 (5 년), 제한 보증이 적용되며 , 인건비 및부품비는 청구 될 수 있습니다 .
제품이 파손되거나 변형을 시킨 경우는 서비스를 받으실 수 없습니다 .
제품을 배터리를 넣은 상태로 보관 시 배터리 액 누출로 인한 수리는 불가합니다 .

NITECORE 제품 및 서비스에 대한 최신 정보는 service@nitecore.com 으로 전자 메일을 보내주십시오 .

※ 이 사용 설명서에 명시된 모든 이미지 , 텍스트 및 설명은
참고 목적으로 만 사용하십시오. 변경 및 다른 사항 표기 시 www.nitecore.com 에 명시된 정보 . SYSMAX Innovations Co., Ltd. 에 사전 통지를 하고 허락한 후에 이루어 질 수 있습니다 .

(Română) SRT7GT Manual de utilizare

Caracteristici

- Special proiectată pentru aplicații tactice, activități de aplicarea legii, vânătoare
- Prima serie de lanterne din lume care prezintă a treia generație a tehnologiei SSR (Inel Selector inteligent)
- Selectați rapid și cu ușurință nivelurile de luminozitate și funcțiile lanternei prin rotirea unui inel selector inteligent
- Foloseste un LED tip CREE XP-L HI V3 pentru o putere maximă de până la 1000 de lumeni
- Performanțe deosebite de iluminare datorită tehnologiei de a doua generație 'Crystal Coating' împreună cu 'Precision Digital Optics'
- Intensitatea de vârf al fasciculului luminos de 50900cd care acoperă o distanță de până la 450 de metri (ANSI FL1)
- Eficiență deosebită de funcționare și autonomie de până la 240 de ore de rulare în modul cel mai scăzut
- Echipată cu lumini de semnalizare/ tactice (roșu, verde și albastru)
- Lumina ultravioletă de 500mW la lungimea de undă de 365nm
- Ajustarea luminozității de la 0 la 1000 lumeni
- 7 funcții diferite ușor de selectat
- Indicator luminos multi-funcțional care afișează nivelul bateriei
- Mecanism patentat de absorbție a impactului și protecție la polaritatea inversă
- Clip de oțel inoxidabil placat cu titan
- Inel din oțel inoxidabil protejează componentele interne împotriva deteriorării
- Sticlă ultra clară întărită cu strat anti-reflexie
- Realizată din aliaj de aluminiu clasa Aero
- Rezistentă la apă, în conformitate cu IPX8 (submersibil la doi metri)
- Rezistența la impact de la 1 metri
- Poate fi așezată în coadă

Dimensiuni

lungime 158 mm,
diametru cap 40 mm,
diametru mâner 25.4 mm

Greutate

173 g fără baterii

Accesorii

toc, clip prindere, șnur,
inel tip O de rezervă,
inel tactic de rezervă, capac coadă.

Baterii compatibile

	Tip	Voltaj nominal	Compatibil
baterie Litiu tip	CR123	3V	Y (Recommended)
baterie reîncărcabilă Li-ion tip	18650	3.7V	Y (Recommended)
baterie Li-ion reîncărcabilă	RCR123	3.7V	Compatibilă

Luminozitate si autonomie

FL1 STANDARD	TURBO	ULTRALOW	RED	GREEN	BLUE	UV	stroboscop	far	semnal de alerta politie
	1000 lumeni	0.1 lumeni	13 lumeni	19 lumeni	3 lumeni	–	1000 lumeni	1000 lumeni	–
	1h15min	240h	28h	26h	26h	26h	–	–	32h
	450m	7m	8m	13m	3m	–	–	–	–
	50900cd	13cd	17cd	42cd	2.2cd	–	–	–	–
	1m (Rezistență la impact)								
	IPX8,2m (Impermeabilitate)								

Notă: Datele de mai sus au fost măsurate în conformitate cu standardele internaționale de testare lanterne ANSI/ NEMA FL1 folosind un singură baterie tip 18650 3.7V 3400mAh în condiții de laborator. Datele pot varia ușor în timpul utilizării, datorită tipului de baterie, obiceiurilor de utilizare individuale și a factorilor de mediu.

* Ajustarea luminozității variază de la 0,1 până la 1000 de lumeni și este reglată manual prin rotirea inelui selector inteligent. Corespunzător, autonomia variază între 75 minute și 240 de ore, în funcție de nivelul ales de iluminare.

Instrucțiuni de folosire

Montarea bateriei

Introduceti o baterie 18650 sau doua CR123 cu partea pozitiva catre capul lanternei.
Atentie: Asigurat-va ca bateriile sunt introduse conform indicatiilor anterioare, in caz contrar, lanterna nu va functiona. De asemenea, asigurati-va ca nu indreptati raza luminoasa catre ochi, indiferent ca e vorba de oameni sau animale.

Pornit/oprit

Pentru a porni lanterna: apasati butonul din coada pana cand se aude un clic.
Pentru a opri lanterna: apasati butonul din coada pentru o secunda pana cand se aude un alt clic.

Iluminarea de moment

Poate fi realizata prin apasarea butonului pornit/oprit urmata de o apasare partiaa a comutatorului. Eliberati comutatorul pentru a opri lantern.

Ajustarea luminozității

Cu lantern pornita, rotiti usor SSR (Inel Selector inteligent) intr-o miscare contrara acelor de ceasornic pentru a parcurge urmatoarele nivelurai de luminozitate: far -> semnal de alerta politie -> mod albastru -> mod verde -> mod rosu ->ultraviolet -> mod standby -> mod iluminare neintrerupta -> mod turbo -> mod stroboscop. Aceste moduri pot fi parcurse in sens invers prin rotirea inelului in sensul acelor de ceasornic.



NOTA: Cand lantern se afla in modul stand-by, va consuma cantitati mici de energiepentru a mentine setarile in unitatea de control, insa va aparea ca oprita. Indicatorul de putere va clipi o data la doua secunde ca sa indice ca lanterna se afla in modul stand-by si sa poata fi localizata usor.

ATR

Atât TIP cat și TIP CRI vin cu un modul integrat de reglare a temperaturii care permite reglarea puterii de iluminare și să se adapteze la mediul ambiant, prin urmare, oferind o performanta optima.

Recomandari pentru incarcare

Cu lanterna pornita indicatorul de putere va clipi o data la doua secunde pana cand nivelul bateriei ajunge la 50%. Cand nivelul bateriei scade sub aceasta valoare, indicatorul va clipi mult mai rapid.

Schimbarea bateriilor:

Cand indicatorul de putere abateriei clipeste rapid, inseamn ca e nevoie sa reincarcati bateriile. In cazul in care indicatorul luminos nu mai fucntioneaza sau nu mai clipeste normal dupa reincarecare, este necesar sa inlocuiti bateriile existente cu altele noi.

Mentenanta

O data la sase luni contactele ar trebui sterse c u o carpa moale si acoperite apoi cu un strat subtire de lubrifianti pe baza de silicon.

Garanție

Toate produsele NITECORE® sunt garantate pentru calitate. Orice produs defect NITECORE® / cu funcționare defectuoasă pot fi reparat în mod gratuit pentru o perioadă de 60 de luni (5 ani), de la data cumpărării. Dupa 60 de luni (5 ani), se aplica o garanție limitată care acopera costul forței de muncă și de întreținere, dar nu și costul accesoriilor sau pieselor de schimb folosite.
Garanția este anulat în toate următoarele situații:

1. Produsul (e) este / sunt distruse, reconstituite și / sau modificate de către persoane neautorizate.
2. Produsul (e) este / sunt deteriorate prin utilizarea necorespunzătoare.
3. Produsul (e) este / sunt deteriorate de scurgerea bateriilor.

Pentru cele mai recente informații cu privire la produsele și serviciile NITECORE®, vă rugăm să contactați un distribuitor local sau NITECORE® trimite un e-mail la service@nitecore.com

※ Toate imaginile, textele și declarațiile specificate în acest manual de utilizare au doar scop de referință. În cazul în care apare orice discrepanță între acest manual și informațiile specificate pe www.nitecore.com, vor prevala informațiile de pe site-ul nostru oficial. SYSMAX Innovations Co., Ltd. își rezervă dreptul de a interpreta și de a modifica conținutul acestui document, în orice moment, fără notificare prealabilă.

（简体中文）SRT7GT 说明书

产品特性

- 为执法，狩猎，战术应用特别设计
- 世界首创第三代控制环技术
- 可通过控制环快速选择所需的亮度和功能
- 采用 CREE XP-L HI V3 LED
- 最高 1000 流明超强亮度输出
- 采用第二代反光杯电镀技术（晶亮电镀），结合 PDOT 数字精确优化技术制造的最优化光学系统，最大光强 50900cd，射程高达 450 米
- 长达 240 小时的最长续航时间
- 自带红绿蓝三色照明 /UV 紫外灯（紫外光 500mW，波长 365nm）/ 红蓝警闪信号灯功能
- 0-1000 流明连续亮度调节功能
- 7 种特殊功能可选
- 自带电量指示灯功能
- 为射击运动特别设计的抗冲击防反接设计（受专利保护）
- 配备可双向安装的不锈钢镀钛抱夹
- 头部不锈钢保护环，保护电筒核心原件不受损坏
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 耐磨的军规三级硬化表面处理
- 符合 IPX8 防水标准（水下 2 米）
- 1 米跌摔能力
- 尾部倒立功能

体积

长度： 158mm
头部直径： 40mm
尾部直径： 25.4mm
重量： 173 克（不含电池）

配件

优质电筒套，抱夹，战术胶环，手绳
备用胶帽，备用防水 O 圈

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
18650 锂充电电池	18650	3.7V	是（推荐使用）
一次性锂金属电池	CR123	3V	是（推荐使用）
可充电锂离子电池	RCR123	3.7V	是（可以使用）

亮度和时间

FL1 STANDARD	超高亮	超低亮	红光	绿光	蓝光	紫外光	信标	暴闪	警示红蓝闪烁
	1000 流明	0.1 流明	13 流明	19 流明	3 流明	—	1000 流明	1000 流明	—
	1 小时 15 分钟	240 小时	28 小时	26 小时	26 小时	26 小时	—	—	32 小时
	450 米	7 米	8 米	13 米	3 米	—	—	—	—
	50900 坎德拉	13 坎德拉	17 坎德拉	42 坎德拉	2.2 坎德拉	—	—	—	—
	1 米（防跌落高度）								
	IPX8，水下 2 米（防水等级）								

注： 以上数据按照国际手电筒测量标准 ANSI/NEMA FL1 所述之测量方法，使用 1 节 18650 锂电池（3.7V 3400mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

* 超低亮 0.1 流明到超高亮 1000 流明为无级调光，用户可以随心选择适合的亮度，而使用电筒的续航时间也相应从 240 小时到 1 小时 15 分钟自由控制。（超高亮的续航时间是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。）

使用电筒

装入电池

请按示意图请按照正极朝筒头方向装入 1 节 18650 锂电池或两节 CR123 锂电池：（如图）

警告

1. 请将电池按照正极朝灯头方向放入，反装电池电筒将不能工作。
2. 不能将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。

战术点亮

轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒熄灭。

开启 / 关闭

开启：按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒开启。
关闭：再次按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒关闭。

调节电筒亮度及功能

当电筒开启时，旋转靠近电筒头部的控制环，电筒即会改变亮度及功能。
当控制环从逆时针最左边开始往右顺时针转动时，电筒亮度功能将依次按照“信标 - 警示红蓝闪烁 - 蓝光 - 绿光 - 红光 - 紫外线光 - 待机状态 - 无级调光 - 超高亮 - 暴闪”改变；当控制环逆向转动时，亮度功能随之逆向改变。
在无级调光状态下，当亮度减少时，电筒的连续使用时间增加，在最低亮度档时候 SRT7GT 约能连续使用 240 小时；在最高亮度档的时候，SRT7GT 约能连续使用 1 小时 15 分钟。
注：在待机状态下，电筒会消耗极少的电量以维持电筒的微电脑工作。同时，位于筒头侧面的蓝色电量指示灯会每两秒闪烁一次来提示用户手电的位置。

高级温控模块（ATR）

SRT7GT 内置高级温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态。

电量提示

当手电筒开启，并且电池电量剩余将近一半时，位于筒头侧面的蓝色电量指示灯将每 2 秒闪烁 1 次提示用户。
当手电筒开启，并且电池电量将近耗尽时，位于筒头侧面的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁提示用户。

更换电池

当电池电量不足，位于筒头侧面的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应更换电池。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 5 年内享受免费保固服务。在超过 5 年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。
本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏（如装反电池等）。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn。

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

Thanks for purchasing NITECORE!

Please find us on facebook: NITECORE Flashlight

SRT08037GT22