

Особливості

- Полегшена і зручна конструкція
- Високопродуктивний світлодіод
- TUBE UV: УФ потужність 500mW, довжиною хвилі 365nm, підходить для перевірки документів
- TUBE RL: Потужність червоного світлодіода 13 люмен
- TUBE BL: Потужність синього світлодіода 4 люмена
- TUBE GL: Потужність зеленого світлодіода 25 люмен
- Вбудована інтелектуальна схема зарядки Li-Ion акумулятора через microUSB порт
- Вбудований Li-Ion акумулятор
- Багатофункціональна кнопка дозволяє керувати усіма функціями ліхтарика однією рукою
- Корпус з міцного полікарбоната
- Подвійне металеве кільце для ключів здатне витримати вагу до 35кг (77lbs)
- Стейкий до падіння з висоти до 1.5м





Габаритні розміри

Розміри: 56.5мм x 21мм x 8мм (2.22" x 0.83" x 0.31")
 Вага: 9.6г (0.34oz) (з акумулятором)

Акcesуари

Кільце для ключів

Характеристики

FL1 STANDARD	TUBE UV	TUBE RL	TUBE GL	TUBE BL
	500mW потужність	13 люмен	25 люмен	4 люмена
	1 год	1 год	45хв	45хв
	1.5M (Ударостійкість)			
	IP65 (Захист від вологи і пилу)			

ПРИМІТКА: Наведені вище дані були виміряні у відповідності з міжнародними стандартами випробування ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з використанням вбудованого зарядженого Li-Ion акумулятора 3.7V в лабораторних умовах. Реальні дані можуть незначно відрізнятися в залежності від індивідуальних особливостей застосування і факторів навколишнього середовища.

Інструкція по використанню

Включення/Виключення


Натисніть на кнопку для включення; натисніть на кнопку ще раз для виключення.

Блокування/Розблокування

Натисніть і утримуйте кнопку протягом трьох секунд. TUBE увійде в режим блокування після блимання світлодіода, для уникнення випадкової активації. Щоб розблокувати, знову натисніть і утримуйте кнопку протягом трьох секунд.

Зарядка акумулятора

1. Підключення: Підключіть один кінець кабелю до TUBE в порт microUSB (на стороні джерела світла) і інший кінець кабелю до джерела живлення (адаптер USB, ПК або інший стандартний USB порт). Зарядка розрядженого акумулятора займає приблизно 2 години.
2. Індикація зарядки: Індикатор живлення інтегрований в ліхтарик і горить постійно під час зарядки. Як тільки зарядка завершена - індикатор гасне.



ПРИМІТКА: TUBE потребує зарядки, якщо світло стає тьмяним або ліхтарик перестав відповідати на натискання кнопки.

Заходи обережності

1. Беріть від дітей. Це НЕ іграшка
2. Уникати прямого попадання на очі. Це може пошкодити зір
3. Уникати ультрафіолетового випромінювання на шкіру
4. НЕ дивитися на УФ-світлодіод
5. НЕ кидати, НЕ ударяти і НЕ ламати.
6. НЕ розбирати і НЕ модифікувати

Гарантійне обслуговування

Вся продукція NITECORE® має гарантію якості. Отримана набута або пошкоджена / дефектна продукція підлягає обміну через місцевого дистриб'ютора/дилера протягом 14 днів зі дня покупки. Після закінчення 14 днів зі дня покупки усі дефектні/ несправні вироби NITECORE® будуть відремонтовані безкоштовно протягом 60 місяців зі дня покупки. Після закінчення 60 місяців поширюється обмежена гарантія, покриває витрати на оплату праці і обслуговування, але не вартість акcesуарів і запасних частин. Гарантія повністю анулюється в кожному з наступних випадків:

1. Виріб(оби) розбиті, перетворені і/або замінені сторонніми особами.
2. Виріб(оби) пошкоджені 3-за їх неправильного використання.

Для отримання новітньої інформації про продукцію і послуги NITECORE®, будь ласка, надішліть електронного листа на адресу info@nitecore-ua.com
 В випадку будь-яких змін в даному товарі (технічні характеристики, гарантійні умови та ін.) інформаційна перевага знаходиться на сайті www.nitecore-ua.com

/ SYSMAX ind. /
NITECORE UKRAINE

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com
 Вконтакти: www.vk.com/nitecore_ukraine
 Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

